

お求めやすい価格

大多数の大手メーカー製 PBX に対応

テスト済みの抗菌素材を使用

頑丈な構造と指紋や傷の付きにくい表面処理

どんなゲストルームにも調和しやすい外観

更に省スペースになったデザイン

本体とフェイスプレートがカスタマイズ可能



CTM-A2315SPK Analog, Corded, 1-line phone 2 色 (MB/SB)



CTM-A2315SPK_MB



CTM-A2315SPK_SB



短縮ボタン 4 つ

主な特徴

- ・AC アダプター不要、電話線から電源供給
- ・登録番号を指定できる 4 つの短縮ボタン
- ・選べる着信音
- ・受話器にマルチステップ音量調節ボタン
- ・完全カスタマイズ可能なフェイスプレートデザイン
- ・更に省スペースになったボディ
- ・卓上でも壁掛けでも対応可能
- ・頑丈な構造、指紋や傷の付きにくい表面処理
- ・テスト済みの抗菌プラスチックは細菌の増殖を 99.9%抑制
- ・一年間の故障時無償保証
- ・高音質スピーカー
- ・専用ミュートボタン（左:スピーカーボタン、右:ミュートボタン）



仕様

- ・電源: 電話線からの給電・湿度: 65%±20% 温度: 25°C±10°C
- ・コイルコード: 1.2m
- ・RJ11 コネクタ付き標準電話コード: 3m

サイズ

CTM-A2315SPK: 縦 20cm x 横 7.6cm x 高さ 16.7cm

本体 重量: 590g

CTM-A2415 Analog, Cordless, 1-line phone



CTM-A2415SB/MB 親機

CTM-A2415HC_SB/MB 子機

CTM-C4102

C4012

主な特徴

- ・補聴器対応電話
- ・受話器と電話機本体にバックアップバッテリー搭載、停電中でも通話が可能
- ・親機一台つき、最大三台の子機が簡単にペアリング可能
- ・頑丈な構造、指紋や傷の付きにくい表面処理
- ・テスト済みの抗菌プラスチックは細菌の増殖を 99.9% 抑制
- ・一年間の故障時無償保証

- ・卓上でも壁掛けでも対応可能

コードレス機能

- ・本体バッテリー：スタンバイモードで最大 3 時間、通話モードで約 2 時間
- ・受話器バッテリー：スタンバイモードで 5 時間、通話モードで最大 7 時間
- ・DECT テクノロジーで他のワイヤレスからの干渉を排除し、音質を向上

仕様

- ・色：マットブラック、シルバーブラック
- ・電源：外部電源
- ・卓上タイプコード：2in1 Y ケーブル(電話コード+ 電源ジャック)、150 cm
- ・無線周波数ベースバンド：DECT 1.9GHz
- ・メッセージ待機信号のタイプ：高電圧、Avaya 低電圧、
アルカテル定電圧、FSK、逆極性、シーメンス、パナソニック
- ・湿度：65%±20%
- ・温度：25°C±10°C
- ・コイルコード：1.2m
- ・RJ11 コネクタ付き標準電話コード: 3m

サイズ

コードレス親機 CTM-A2415

- ・CTM-A2415：縦 20cm x 横 7.6cm x 高さ 16.7cm
- ・本体 重量： 680g



コードレス子機 CTM-A2415HC (ハンドセット CTM-C4102+充電器 C4012)

ハンドセット CTM-C4102

- ・CTM-A2415：縦 4.5cm x 横 1.8cm x 高さ 23cm
- ・本体 重量： 450g



充電器 C4012

- ・CTM-A2415：縦 6.8cm x 横 9.8cm x 高さ 10.3cm
- ・本体 重量： 250g



レイアウト及び詳細

音量ボタン

【-VOLUME+】

無段階音量調整

発信ボタン

【Talk】を押してからダイヤル

終話ボタン

通話完了後に【OFF】

ダイヤルボタン

バックライト付き、
暗い場所でも使いやすい

スピーカーボタン

📞を押してから
ダイヤル

2つの短縮ボタン

登録番号指定可能

フェイスプレート

短縮ダイヤル用、
デザイン指定可能、
作成内容は本体と同じ

Low Battery ランプ

バッテリー残量が
不足時に点滅

4つの短縮ボタン

上の2つ：カスタマイズ短縮ボ
タン、受話器の短縮ボタンと同
じ、登録番号で設定いたしま
す。

下の2つ：既製短縮ボタン、

【緊急】【MESSAGE】

登録番号指定可能

既製短縮ダイヤル

【緊急】【ミュート】【MESSAGE】

登録番号指定可能、本体の短縮ダイヤル
と同じ登録番号で設定いたします。

本体フェイスプレート

表記内容、フォントサイズ、文字と
背景色など、完全カスタマイズ可能

本体 スピーカー

ハンズフリー操
作時に、相手の
音声はこちらか
ら流れます。

卓上台座

壁掛け台
座に取替えて、
応可能

2つの音量調整ボタン

スピーカーボタン

受話器を探すボタン

【Find HS】ボタン一つでペアリング

済みのすべての受話器をすばやく
見つける

拡張機能：本体一台につき4つ
受話器が簡単にペアリング可能

受話器スピーカー

